



APPLICATIONS

- *General Constant Voltage Fields
- *Industrial fields
- *Factory control and automation apparatus
- *Test and measurement instruments
- *Machine devices



*** Not: Ürün Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetkili bir uzman tarafından montajı yapılmalıdır.

SPECIFICATION

MODEL	MRW-60-12-S	MRW-60-24-S	MRW-120-12-S	MRW-120-24-S	MRW-200-12-S	MRW-200-24-S	MRW-250-12-S	MRW-250-24-S	MRW-360-12-S	MRW-360-24-S
V DC	12 V DC	24 V DC	12 V DC	24 V DC	12 V DC	24 V DC	12 V DC	24 V DC	12 V DC	24 V DC
I DC	5.0 A	2.5 A	10.0 A	5.0 A	16.5 A	8.3 A	20.0 A	10.0 A	30.0 A	15.0 A
P OUT.	60 W	60 W	120 W	120 W	200 W	200 W	250 W	250 W	360 W	360 W
RIPPLE & NOISE	250mVp-p									
VOLTAGE TOLERANCE	±5%									
LOAD REGULATION	±2%									
SETUP TIME	3S									
V AC	200-240 VAC									
VOLTAGE RANGE	±10%									
FREQUENCY RANGE	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.	50-60 Hz.
EFFICIENCY	82%full load	82%full load	82%full load	82%full load	83%full load	83%full load	83%full load	83%full load	83%full load	83%full load
INRUSH CURRENT	30A/230V	30A/230V	30A/230V	30A/230V	30A/230V	40A/230V	30A/230V	60A/230V	80A/230V	100A/230V
LEAKAGE CURRENT	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA	250uA
OVER LOAD PROTECTION	105% - 180% rated output power SHUTT OFF, AC RECYCLE TO RE-START									
WORKING TEMP. & HUMIDITY	(-10~+40°C / 20-90% RH)									
STORAGE TEMP. & HUMIDITY	(-20~+85°C / 20-90% RH)									
SAFETY STANDART	Compliance to EN55032 Class A Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference. User to ensure EMC compliance of the EUT with the requirements of this publication. Uyarı: Bu cihazın çalışması esnasında yaydığı radyo frekanslar yaşam alanlarındaki cihazları etkileyebilir. Kullanıcı EMC uyumluluğunu sağlayıcı tedbirler almakla yükümlüdür. Compliance to EN-62368-1:2014 (second edition)									
DIMENSIONS (mm)	160*40*32		188*47*35		222*68*40		222*68*40		222*68*40	

Uyarılar:

- Cihazın içerisinde tehlikeli gerilim vardır.
- Kendinizin ve çevrenizdekilerin emniyeti bakımından keskinlikle ürünün kutusunu açmayınız.
- Arıza durumunda en yakın yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde çalıştırmayınız.
- Nemden, sudan, akıttı ve yanıcı maddelerden koruyunuz.
- Sadece kapalı mekânlarda kullanım içindir.
- Cihazı kullanmadan önce cihaz üzerinde yazan çıkış geriliminin cihazınızla uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın çıkış soket polaritesinin (+ ya da -) cihazınız ile bire bir uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın teknik özellikleri, cihaz üzerinde veya ambalajında yer alabilir.

Garanti şartları:

- Garanti süresi malzemenin teslim tarihinden itibaren başlar.
- Malın tamiri süresi en fazla 30 iş günüdür, bu süre ilgili ürünün üreticisine veya ithalatçısına tesliminden itibaren başlar.

Aşağıdaki Durumlar Garanti Kapsamı Dışındadır:

- Uygunsuz ve depolama şartlarında stoklanma.
- Yetkili personelin dışındaki kişilerin cihaza müdahale etmesi.
- *** Uygun olmayan mekanlarda, çevre koşullarında ve uygun olmayan yüklerde cihazın kullanılması.

İthalatçı ve Üretici Firma (MANUFACTURER & IMPORTER)

MERVESAN TEKNOLOJİ ELEK. ELEKTRO AYD. LTD.
EMEKYEMEZ MAH. OKÇUMUSA CAD. 22/71 KARAKÖY/İSTANBUL/TURKEY
Tel: (212) 238 95 38 www.mervesanteknoloji.com

Ürünün Cinsi POWER SUPPLY
Ürünün Markası MRW POWER
Ürünün Modeli
Ürünün Teslim Tarihi
Fatura No
İthalatçı İmza ve Kaşe

* Ürününüz "E.E.E." yönetmeliğine uygundur. ***



MECHANICAL SPECIFICATION

MODEL	MECHANICAL SPECIFICATION		
MRW-60-XX SERIES			
MRW-120-XX SERIES			
MRW-200-XX SERIES			
MRW-250-XX SERIES			
MRW-360-XX SERIES			