

60W 120W 180W 250W 360W 500W

APPLICATIONS

- *General Constant Voltage Fields
- *Industrial fields
- *Factory control and automation apparatus
- *Test and measurement instruments
- *Machine devices



*** Not: Ürün Endüstriyel ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yetkili bir uzman tarafından montajı yapılmalıdır.

SPECIFICATION

MODEL		MRW-60		MRW-120		MRW-180		MRW-250		MRW-360		MRW-500	
OUTPUT	V DC	12V DC	24V DC	12V DC	24V DC	12V DC	24V DC	12V DC	24V DC	12V DC	24V DC	12V DC	24V DC
	I DC	5.0A	2.5A	10A	5A	15A	7.5A	20A	10A	30A	15A	40A	20A
	P OUT.	60 W		120 W		180 W		250 W		360 W		500W	
	RIPPLE & NOISE	250mVp-p											
	VOLTAGE TOLERANCE	±5%											
INPUT	LOAD REGULATION	±2%											
	SETUP TIME	3S											
	V AC	200-240 VAC											
	VOLTAGE RANGE	±10%											
	FREQUENCY RANGE	50-60 Hz.		50-60 Hz.		50-60 Hz.		50-60 Hz.		50-60 Hz.		50-60 Hz.	
OVER LOAD PROTECTION	EFFICIENCY	82%full load		82%full load		83%full load		83%full load		83%full load		83%full load	
	INRUSH CURRENT	30A/230V		30A/230V		40A/230V		60A/230V		100A/230V		100A/230V	
	LEAKAGE CURRENT	250uA		250uA		250uA		250uA		250uA		250uA	
	WORKING TEMP. & HUMIDITY	105% - 180% rated output power											
		SHUTT OFF, AC RECYCLE TO RE-START											
SAFETY STANDART	STORAGE TEMP. & HUMIDITY	(-10~+40℃ / 20~90 % RH)											
	(-20~+85℃ / 20~90 % RH)												
	Compliance to EN55032 Class A												
	Warning: Operation of this equipment in a residential environment could cause radio interference. User to ensure EMC compliance of the EUT with the requirements of this publication. Uyarı: Bu cihazın çalışması esnasında yaydığı radyo frekanslar yaşam alanları içerisindeki cihazları etkileyebilir. Kullanıcı EMC uyumluluğunu sağlayıcı tedbirler almakla yükümlüdür.												
	Compliance to EN62368-1:2014/AC:2015												
DIMENSIONS (mm)		110*78*38		160*98*42		199*98*42		200*110*50		215*115*50		215*115*50	

Uyarılar:

- Cihazın içerisinde tehlikeli gerilim vardır.
- Kendinizin ve çevrenizdekilerin emniyeti bakımından kesinlikle ürünün kutusunu açmayınız.
- Arıza durumunda en yakın yetkili satıcınıza başvurunuz.
- Doğrudan güneş ışığı alan yerlerde ve ısı kaynaklarına yakın yerlerde çalıştırmayınız.
- Nemden, sudan, akıcı ve yanıcı maddelerden koruyunuz.
- Sadece kapalı mekânlarda kullanımı içindir.
- Cihazı kullanmadan önce cihaz üzerinde yazan çıkış geriliminin cihazınızla uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın çıkış soket polaritesinin (+ ya da -) cihazınız ile bire bir uyumlu olduğuna emin olunuz.
- Cihazın teknik özellikleri, cihaz üzerinde veya ambalajında yer alabilir.

Garanti Şartları:

- Garanti süresi malzemenin teslim tarihinden itibaren başlar.
- Malın tamir süresi en fazla 30 iş günüdür, bu süre ilgili ürünün üreticisine veya ithalatçısına tesliminden itibaren başlar.

Aşağıdaki Durumlar Garanti Kapsamı Dışındadır:

- Uyumsuz ve depolama şartlarında stoklanması.
- Yetkili personelin dışındaki kişilerin cihaza müdahale etmesi.
- *** Uygun olmayan mekanlarda, çevre koşullarında ve uygun olmayan yüklerde cihazın kullanılması.

İthalatçı ve Üretici Firma (MANUFACTURER & IMPORTER)

MERVESAN TEKNOLOJİ ELEK.ELEKTRO.AYD.LTD.
EMEKYEMEZ MAH. OKÇUMUSA CAD. 22/71 KARAKÖY/İSTANBUL/TURKEY

Tel: (212) 238 95 38 www.mervesanteknoloji.com

Ürünün Cinsi POWER SUPPLY
Ürünün Markası MRW POWER
Ürünün Modeli
Ürünün Teslim Tarihi
Fatura No
İthalatçı İmza ve Kaşe

* Ürününüz "E.E.E." yönetmeliğine uygundur. ***

MADE IN PRC



MECHANICAL SPECIFICATION

MODEL		MODEL	
MRW-60-XX SERIES		MRW-120-XX SERIES	
MRW-180-XX SERIES		MRW-250-XX SERIES	
MRW-360-XX SERIES			
MRW-500-XX SERIES			